


かんたん運転操作手順

EF1800iS

* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

まずはじめに

1 周波数切替スイッチを使用する電気器具の周波数に合わせてください



2 ガソリンを、赤レベルまで入れてください

無鉛ガソリン
(自動車用レギュラーガソリン)
容量：4.7L



赤レベル

3 パネルを開けてオイルを入れてください

パネルの開け方は、裏面の「エンジンオイルの交換」を参照ください。

オイル規定量



ココまで入れる

※発電機本体を水平に置いた状態です。


エンジンオイル
容量：400mL
グレード：API分類SE級以上のエンジンオイル
(SAE10W-30または10W-40)

オイルが少ない場合は始動しません。
また、規定量以上に給油しないでください。

注意

- ① 工場出荷時にはエンジンオイルが入っています。
- ② エンジンオイルが入っていないとエンジンは始動しません。
- ③ エンジンオイルの給油は本体を水平に行ってください。
- ④ エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動すると、エンジンが停止する、白煙が出るなど、不調の原因となります。

1 燃料タンクキャップつまみ“OFF”→“ON”



2 エコノミーコントロールスイッチ“OFF”



3 チョークノブ



4 エンジンスイッチ“運転”



5 リコイルスタータハンドルを勢いよく引く



※リコイルスタータハンドルを軽く引き出し、リコイルスタータハンドルが重くなった状態から勢いよく引いてください。


▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。

※回転が安定したらチョークノブを元の位置に戻します。



7 交流電源の取り出し
コンセントに電気器具をつなぐ

※コンセントにつなぐ前、電気器具の電源は OFF になっていること。



7 直流電源の取り出し
アクセサリソケットに電気器具をつなぐ

※アクセサリソケットにつなぐ前、電気器具の電源は OFF になっていること。



8 電気器具の電源を ON にする

停止は **8 7 4 1** の順番で逆の操作を行なってください。

