< 1 3 A · L P G = 4 0 0 0 H r メンテ機器 > 電圧 - 馬力 < 2 0 0 V - 3 馬力 >

代表機種名 < Y C 7 1 C、Y C J 8 0 C >

< 運転時間別交換部品 > [= 選択、 = 必須] 代表型式 < M803、M805、M813、M814、M823、M824 > 印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

					1回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目	6 回目	7回目	8回目	9回目	
ΝO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	2000Hr	4000Hr	6000Hr	8000Hr	10000Hr	12000Hr	14000Hr	16000Hr	18000Hr	備考
1	スパークプラグ 4G	94709-00369		1										4000Hr毎交換要
2	エンシ゛ンオイル 4L	90793-38022		3.6L										オイル交換のみ3.5L
3	オイルエレメント	4X7-13440-90		1										
4	オイルエレメントOリング	93210-64297		1										オイルエレメント交換時
5	クーラント 4L	90793-48010		3、1L										交換水量 6、2L
6	コンプ゜レッサヘ゛ルト	M80-T2121-00		1										13A、LPG用
7	コンプ゜レッサヘ゛ルト	M80-T2121-10 選択 -		1										6C用
8	エアエレメント 1	M01-14451-10		1										
9	エアエレメント 2	M12-11163-11		1										
10	換気フィルター	M07-T4185-00		1										
11	ドレンフィルター充填石	MG5-14626-00 (5kg)		1 Kg										最大1kgで計算
12	キャフ゛クリーナー	90793-49002												カーボン洗浄