＜１３Ａ・ＬＰＧ＝４０００Ｈｒメンテ機器＞ 電圧－馬力　＜２００Ｖ－７．５馬力＞

代表機種名　＜ＹＣＳＪ１８０Ｍ－Ａ、ＹＣＳＪ１８０ＭＸ－Ａ＞

＜運転時間別交換部品＞［○＝選択、◎＝必須］　代表型式　＜MN01、MN03、MN11、MN12、MN21、MN22＞

※ ○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

ＮＯ	部品名・項目	部品番号	選択	数量	１回目 2000Hr	２回目 4000Hr	３回目 6000Hr	４回目 8000Hr	５回目 10000Hr	６回目 12000Hr	７回目 14000Hr	８回目 16000Hr	９回目 18000Hr	備考
1	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　1G	94709-00362	◎	3		◎		◎		◎		◎		4000hr毎交換要
2	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ　20L	90793-38023	◎	12.0L		◎		◎		◎		◎		
3	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ	YZ1-56018-72-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
4	ｸｰﾗﾝﾄ　4L	90793-48010	◎	4.6L				◎				◎		交換水量　9.2L
5	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	YZ1-35148-72-16	◎	1		◎		◎		◎		◎		
6	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍﾞﾙﾄ	MN0-T2121-00	◎	1				◎				◎		
7	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　1	M01-14451-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
8	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　2	M12-11163-11	◎	1		◎		◎		◎		◎		
9	ﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ充填石	MG5-14626-00（5kg）	◎	１kg		◎		◎		◎		◎		最大1kgで計算
10	ｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰ	90793-49002	○											ｶｰﾎﾞﾝ洗浄