

3HP(YCHJ80M-A)(YCHJ80M-B)

6A6B6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	4	ボルトヘキサゴン	90110-05230	2	0.9
	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	セロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
下段(6A・6B・6C)(LPG)⇒13A・12A			点火時期確認		0.2
情報参照			試運転		0.8
				合計	2.6

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	7	Oリング	93210-132A7	2	0.5
	9	セロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.2

(6A・6B・6C)(LPG)⇒13A・12A情報

- 1、12Aはジェットメイン5も交換
 - 2、CPU記号(*1)(*2)は製造形式により使用する部品が異なります
 - 3、対応可能ガス種
 - 1) 6C、LPGより⇒13A12AはCPU交換で対応可能
 - 2) 制御上の設定変更が必要
- ※内容詳細は部品比較表を参照ください。

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-34	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期確認	0.2
				試運転	0.8
				合計	1.6

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-24	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
			13A⇒12A及び12A⇒13Aガス種変換情報		合計

13A⇒12A及び12A⇒13Aガス種変換情報

- 1、CPU記号(*1)(*2)は製造形式により使用する部品が異なります
 - 2、制御上の設定変更が必要で、形式により設定が異なります
- ※内容詳細は部品比較表を参照ください。

3HP(YCHJ80M-A)(YCHJ80M-B)

LPG⇒6A・6B・6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-20	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	1	ガスツギテ	MS0-T4136-10	1	1.2
	2	Oリング	93210-260A5	1	
	3	ボルト	91317-04016	1	
	5	バルブガス	MS0-T4111-10	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04016	2	
	9	セロガバナAssy	MS0-13800-10	1	
	10	ステー2	MS0-T4194-00	1	
	11	ボルトフランジ	95027-06010	1	
	12	スクリュヘキサゴン	90153-05064	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					2.8

6A・6B・6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-10	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	0.9
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	セロガバナAssy	MS0-13800-20	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					2.5

6A・6B・6C⇒5A・5B・5C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M80-14359-10	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

5A・5B・5C⇒6A・6B・6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M80-14359-16	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

3HP(YCHJ80M-A)(YCHJ80M-B)

5A5B5C⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	4	ボルトヘキサゴン	90110-05230	2	0.9
	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	ゼロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.6

3HP(YCHJ80-A)(YCHJ80M-B)

5AN⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	4	ボルトヘキサゴン	90110-05230	2	0.9
	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	ゼロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.6

7C⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	4	ボルトヘキサゴン	90110-05230	2	0.9
	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	ゼロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.6

4A・4B・4C⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-34	1	
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
2	4	ボルトヘキサゴン	90110-05230	2	0.9
	5	バルブガス	MS0-T4111-00	1	
	7	Oリング	93210-132A7	2	
	8	ボルト	91317-04012	2	
	9	ゼロガバナAssy	MS0-13800-00	1	
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	MS0-T8114-40	1	0.1
	2	CPU(ガス変時使用)*2	MS0-T8114-50	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期確認		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.6

3HP(YCHJ80M-A)(YCHJ80M-B)

6A・6B・6C⇒5AN					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-36	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

5AN⇒6A・6B・6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-16	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

6A・6B・6C⇒7C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-35	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

7C⇒6A・6B・6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-16	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
3	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

6A・6B・6C⇒4A・4B・4C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-30	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

4A・4B・4C⇒6A・6B・6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MS0-14100-20	1	0.5
	3	ガスケット	MS0-14198-00	1	
	4	ガスケット	MS0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期確認					0.2
試運転					0.8
合計					1.6