## <13A・LPG=2000Hrメンテ機器>電圧-馬カ <200V-3馬カ>

代表機種名 <YC71A·B>

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須] 代表型式 <M801、M802、M804、M811、M812、M821、M822>

※ 〇印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	
ΝO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	2000Hr	4000Hr	6000Hr	8000Hr	10000Hr	12000Hr	14000Hr	16000Hr	18000Hr	備考
1	スパ−クプラク゛ 4G	94709-00369	0	1		0		0		0		0		4000Hr毎交換要
2	ェンシ゛ンオイル 4L	90793-38022	0	3. 6L		0		0		0		0		オイル交換のみ3.5L
3	オイルエレメント	4X7-13440-90	0	1				0				0		
4	オイルエレメントロリンク゛	93210-64297	0	1				0				0		オイルエレメント交換時
5	クーラント 4L	90793-48010	0	4. 0L				0				0		冷却水量 7.0L
6	コンフ゜レッサヘ゛ルト	M80-T2121-00	0	1					0					
	コンフ゜レッサヘ゛ルト	M80-T2121-10	0	1					0					60用
7	エアエレメント 1	M01-14451-10	0	1		0		0		0		0		
8	エアエレメント 2	M12-11163-11	0	1		0		0		0		0		
9	換気フィルター	M07-T4185-00	0	1		0	·	0		0		0		
10	キャフ゛クリーナー	90793-49002	0											カーボン洗浄